

TUNING SENDERBÜGEL FÜR GRAUPNER MC-32

Die perfekte Ergänzung für diesen hervorragenden Sender.
Der Einbau lässt sich problemlos in kürzester Zeit von jedermann verwirklichen.



Unser Tuning Senderbügel wurde extra für die Graupner MC-32 entwickelt und speziell auf die Größe des Senders angepasst. Er ergänzt diesen hervorragenden Sender perfekt und erleichtert das Handling. So kann der Sender ab sofort ohne Probleme mit einer Hand gehalten werden, während in der anderen Hand zum Beispiel das Flugzeug getragen werden kann.

Dank dem stabilen, einteiligen, aus Stahl CNC gebogenen Bügel, besitzt der Sender einen deutlich stabileren Halt am Körper, ganz egal ob Kreuzgurt oder Halsriemen. Durch einfaches Einklinken auf dem Bügel, kann der Sender aufgenommen werden.

Aufgrund der Pulverbeschichtung passt der Bügel farblich perfekt zur MC-32 und fällt kaum auf. Die Montage ist sehr simpel und kann von jedermann in wenigen Minuten bewerkstelligt werden.



Hierbei werden Sie von unserer bebilderten Anleitung unterstützt.

Selbstverständlich muss am Sender nichts gebohrt oder gefeilt werden und Sie können jederzeit wieder die originalen Bügel einbauen. Der Senderkoffer kann weiterhin verwendet werden.

UMBAUANLEITUNG



1. Öffnen des Senders

Bitte sorgen Sie zunächst für eine sichere Arbeitsposition.

Der Sender muss auf den „Kopf“ gelegt werden. Um die Knüppelaggregate nicht zu beschädigen, kann z.B. Schaumstoff mit 2 Löchern unter den Sender gelegt werden. Bitte entfernen Sie den Deckel auf der Unterseite des Senders.

Beachten Sie hierzu bitte die Beschreibung in der Bedienungsanleitung Ihres Senders.



2. Geöffneter Sender

Nun liegt der Sender offen vor Ihnen.

Bitte achten Sie während des gesamten Montageprozesses penibelst genau darauf, im Inneren des Senders nichts zu beschädigen. Ganz wichtig ist auch, dass Sie keine Schrauben oder sonstiges im Sender vergessen - dies kann zu einem Kurzschluss führen!

TIPP: Ein „Vorher-Nachher-Bild“ kann helfen eventuell ausgesteckte Stecker oder Beschädigungen zu sehen. Wir raten Ihnen dringend zu dieser Hilfestellung!



3. Entfernen der Madenschrauben

Die beiden Klappbügel werden jeweils mit einer Madenschraube im Sender gehalten. Bitte entfernen Sie die beiden Schrauben mithilfe eines Schlitzschraubenziehers.

Achten Sie darauf, dass Sie die Madenschraube nicht in den Sender fallen lassen!

Die Bügel werden nun noch durch 2 Sicherungsringe gehalten.



TUNING SENDERBÜGEL FÜR GRAUPNER MC-32

Die perfekte Ergänzung für diesen hervorragenden Sender.
Der Einbau lässt sich problemlos in kürzester Zeit von jedermann verwirklichen.



4. Sicherungsring entfernen

Als nächstes muss der Sicherungsring, welcher die Feder in Position hält, entfernt werden. Drehen Sie hierzu den Ring so, dass das Loch im Ring nicht zu sehen ist, und entfernen Sie den Ring anschließend vorsichtig mit einer Zange.

Achten Sie darauf, dass Sie den Sicherungsring nicht in den Sender fallen lassen!



5. Klappbügel herausziehen

Nun können die beiden Klappbügel einzeln aus dem Sender gezogen werden. Während dem Herausziehen empfiehlt es sich, die Feder mit einer Zange festzuhalten, damit sie nicht in den Sender fällt. Der Sender ist nun für die Montage des neuen Bügels fertig vorbereitet.



6. Tuning Senderbügel einschieben

Wenn Sie beide Klappbügel entfernt haben, können Sie den neuen Tuning Senderbügel in die Löcher schieben. Bitte achten Sie darauf, dass der Bügel beim Einschieben in den Sender nicht verkantet.

Schieben Sie den Tuning Senderbügel noch nicht bis zum Anschlag in den Sender!



7. Stelling anbringen

Bevor Sie den Bügel bis zum Anschlag hineinschieben, müssen die beiden Stellringe auf den Bügel geschoben werden. Anschließend schieben Sie den Bügel bitte in den Sender bis er ansteht.

Die Stellschrauben müssen so positioniert werden, dass die Schrauben mit einem Inbusschlüssel zu erreichen sind.



8. Stelling befestigen

Wenn sich der Bügel in der endgültigen Position befindet, muss der Stelling, wie im Bild gezeigt, ganz nach links (bzw. auf der anderen Seite nach rechts) geschoben werden und mittels eines passenden Inbusschlüssels festgezogen werden.

Am besten drücken Sie mit der freien Hand den Bügel in den Sender um sicherzustellen, dass er sich in der richtigen Position befindet.



9. Fertig montiert

Der neue Tuning Senderbügel ist jetzt fertig installiert und der Sender kann wieder geschlossen werden.

Vergewissern Sie sich bitte vor dem Schließen, dass im Inneren des Senders nichts vergessen wurde, keine Kabel beschädigt oder Stecker ausgesteckt sind. Hierbei ziehen Sie am besten das „Vorher-Foto“ zu Hilfe.

Damit der Sender auch mit dem neuen Bügel in den original Senderkoffer passt, müssen Sie etwas Schaumstoff entfernen.

